

# Toner Brother, TN-630, TN-660

Instruction de réinitialisation

**Comment réinitialiser imprimante brother série (DCP ou MFC) pour cartouches de toner (TN-660) pour effacer les erreurs de toner.**

*Voir autre modèles série (HL) TN-660 plus bas*

Réinitialiser le problème de niveau d'encre pour les imprimante Modèle DCP ou MFC (pour les modèle commençant par MFC-L ... voir plus bas.)

Suivez les étapes suivantes pour résoudre le problème rencontrez :

1. Ouvrez la porte avant du compartiment de toner.
2. L'écran de l'imprimante doit lire "capot avant est ouvert"
3. Appuyez sur le bouton "effacer" sur le panneau avant de l'imprimante.
4. imprimante va dire: «Remplacer tambour?»
5. Ici ne pas appuyer sur 1, mais sur le clavier tapez "\*", 0,0". Étoile zéro zéro.
6. L'écran va dire «Accepté». Fermez la porte et il réinitialise le message de toner faible.

Modèle commençant par MFC-L ...

1. Ouvrez la porte avant du compartiment de toner.
2. Appuyer sur le # pendant 5 à 10 secondes.
3. Sur l'écran appuyer sur la flèche du bas pour faire apparaître TNR-STR-A et appuyer dessus.
4. Appuyer sur ' YES ' pour réinitialiser la cartouche
5. Accepter vas paraître à l'écran.
6. Fermez la porte avant du compartiment de toner.
7. Appuyer sur la maison pour revenir à l'écran d'accueil.

**Réinitialiser le message niveau de toner bas pour les imprimantes Series HL**

Ces étapes vous aideront à réinitialiser le message de toner bas:

1. Ouvrir la porte avant
2. Fermer l'imprimante
3. Tout en maintenant enfoncé le bouton GO, mettez l'imprimante sous tension.
4. Lorsque tous les quatre LED allument relâcher le bouton GO. Tous les voyants seront désactivés
5. Appuyez sur le bouton GO 2 fois. Les 3 LEDs (toner, le tambour, le papier) resteront allumé
6. Appuyez sur le bouton GO 5 fois
7. La lumière du papier clignote
8. À ce stade, la condition de fin de vie du toner a été réinitialisé. Fermez la porte avant.

\* Aussi, juste un rappel, le timing est important ici, il ne faut pas de pause entre les pressions de bouton \*